

# Elero JA DC



- ✓ výrobce: Elero
- ✓ solární pohon
- ✓ ovládání: drátové\*
- ✓ elektromagnetická brzda
- ✓ nastavení koncových poloh: manuální
- ✓ dodatečný bezpečnostní vypínač
- ✓ dostupné točivé momenty: 4 Nm a 10 Nm
- ✓ napájení: 12 V DC
- ✓ výkon: 115–156 W
- ✓ napájecí kabel 0,5 m s konektorem QuickConnect
- ✓ bezpečnostní třída: IP44
- ✓ rychlost: 26 ot/min
- ✓ maximální doba nepřetržitého provozu: 10 min

**Solární pohon pro žaluzie JA DC** nevyžaduje napájení z elektrické sítě, protože k provozu využívá pouze sluneční paprsky. Energie uložená v baterii mu umožňuje pracovat i po setmění a za velké oblačnosti. V základní verzi je pohon ovládán drátově, ale po zakoupení přijímače Combio-868 DC lze také ovládat rádiově, včetně systémů chytré domácnosti.

3 klíčové vlastnosti **JA DC**:

- napájení sluneční energií uloženou v přiložené baterii,
- elektromagnetická brzda zajišťuje plynulý a spolehlivý provoz pohonu,

- těsné pouzdro zaručuje mnoho let bezproblémového provozu.

Vyberte pohon **JA DC** pro fasádní žaluzie, pokud:

- připojení žaluzií k síti je pro váš projekt komplikované, nebo dáváte přednost využití obnovitelné energie,
- plánujete ovládání žaluzií drátově, ale předpokládáte možnost přechodu na rádiové ovládání v budoucnu,
- chcete již nyní ovládat žaluzie na dálku a zapojit je do systému chytré domácnosti založeného na NiceSmart.

\*Rádiové ovládání je možné pomocí přijímače Combio-868 DC.